

	Central téléphonique Unify Utilisation postes	Catégorie Auteur : JL
UTILISATION DES POSTES TÉLÉPHONIQUES		Page : 1/2

DATE D'APPLICATION : 22/10/2018

Table des matières

1	NUMÉROTATION.....	1
2	TÉLÉPHONE	1
2.1	Réglages du téléphone	1
2.1.1	Modifier le volume du combiné/haut-parleur	1
2.1.2	Modifier le volume de la sonnerie	1
2.1.2.1	Modifier le timbre de la sonnerie	1
2.2	Renvoi direct d'appel	2
2.3	Transfert d'appel, Va et vient ou Conférence.....	2
2.3.1	Mise en attente d'un appel	2
2.4	Recherche dans l'annuaire.....	2
2.5	Annuler une fausse manœuvre sur un téléphone fixe	2

1 NUMÉROTATION

Les numéros de téléphone interne sont composés de 4 chiffres :

- **Le premier** est 1 pour Liège, 2 pour Bruxelles et 3 pour Luxembourg
- **Les trois autres** sont les trois derniers chiffres du numéro externe

Attention, pour téléphoner à Liège vous devez utiliser la touche « Numéro abrégé » avec de tapez l'extension.

2 TÉLÉPHONE

2.1 Réglages du téléphone

2.1.1 Modifier le volume du combiné/haut-parleur

- Lorsque vous êtes en communication (*via le combiné ou le haut-parleur*), appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour ajuster le volume

2.1.2 Modifier le volume de la sonnerie

- Appuyez sur « + » avec le combiné raccroché
- Sélectionnez le menu « Volume sonnerie » pour modifier le volume (*le volume se règle alors avec les touches « + » et « - » du téléphone*)
- Appuyez sur « OK » quand le volume vous convient

2.1.2.1 Modifier le timbre de la sonnerie

- Appuyez sur « + » avec le combiné raccroché
- Sélectionnez le menu « Timbre sonnerie » pour modifier la mélodie de la sonnerie (*le choix se fait avec les touches « + » et « - » du téléphone*)
- Appuyez sur « OK » quand la sonnerie vous convient

<div>greisch</div>	<div>Central téléphonique Unify</div> <div>Utilisation postes</div>	<div>Catégorie</div> <div>Auteur : JL</div>
<div>UTILISATION DES POSTES TÉLÉPHONIQUES</div>		<div>Page : 2/2</div>
<div> <div>2.2 Renvoi direct d'appel</div> <ul style="list-style-type: none"> Avec le combiné raccroché, composez le code « *11 » Insérez le numéro interne ou externe vers lequel vous voulez renvoyer votre <i>poste</i> (<i>dans ce deuxième cas, avec le « 0 » de sortie</i>) Appuyez sur « OK » <div>2.3 Transfert d'appel, Va et vient ou Conférence</div> <ul style="list-style-type: none"> Quand vous êtes en communication, Sélectionnez « Double appel » pour utiliser une nouvelle ligne. Encodrez le nouveau numéro, soit en composant le numéro direct, soit via l'annuaire ou soit vers un numéro extérieur en encodant le 0 avant. Pas besoin de presser « OK », le numéro se compose tout seul. Vous avez 3 possibilités : <ul style="list-style-type: none"> Va et Vient pour passer d'une communication à l'autre Conférence pour parler tous en même temps (Maximum 5) Transférer pour passer l'appel du premier numéro vers le deuxième <p>Si vous raccrochez (avec vos deux correspondants en ligne), c'est le transfert qui sera exécuté. Pour couper avec le deuxième numéro et revenir au premier, sélectionnez « Couper/Reprise COM »</p> <div>2.3.1 Mise en attente d'un appel</div> <ul style="list-style-type: none"> Lors de la communication, appuyez sur « OK » Pour reprendre l'appel, appuyez une nouvelle fois sur « OK » <div>2.4 Recherche dans l'annuaire</div> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton « Annuaire » Entrez les premiers caractères de votre recherche et appuyez sur « OK » pour lancer la recherche. Les résultats s'affichent, vous pouvez naviguer dans les résultats avec la touche « + » et « - » <div>2.5 Annuler une fausse manœuvre sur un téléphone fixe</div> <p>Composez le code « #0 » lorsque le téléphone est au repos (<i>combiné raccroché et aucun appel</i>)</p> </div>		